

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ импульсного блока питания Robiton EN3000S

Спасибо за покупку импульсного блока питания Robiton!

ОПИСАНИЕ

Robiton EN3000S - импульсный блок питания 3000 мА. Предназначен для питания от источника переменного тока 100-240В приборов с напряжением 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12,0/ 13,5/ 15В и максимальным входным током 3000 мА. Набор из 8 наиболее распространенных входных насадок и выбор полярности позволяют использовать его для питания большого количества современных электроприборов, цифровых устройств, устройств автоматики и др. Автоматическая защита от короткого замыкания и защита от перегрузок.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блока питания!

1. *Напряжение*: Определите напряжение, требуемое вашему электроприбору. Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение. Если напряжение не известно, начните с наименьшего (5,0В).
2. *Ток*: Определите ток, потребляемый вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать блок питания 3000 мА.
3. *Тип разъема*: Выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.
4. *Полярность*: Определите полярность вашего электроприбора. Соедините шнур блока питания с разъемом в соответствии с выбранной полярностью.
5. Подключите блок питания к сети.
6. **Важно**: Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети и проверьте правильность установки режима работы.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Используйте блок питания только в помещении
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения
- Не разбирайте блок питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение: 100-240В, 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12,0/ 13,5/ 15В

Выходной ток: 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12,0В - 3000мА
13,5/ 15В – 2400мА